




防災用 蓄電型LED電球

停電時の非常灯におすすめ

普段は通常のLED電球として使用でき、バッテリーに自動的に充電されます。停電を感知するとLEDランプが自動的に点灯します。バッテリーが満充電になると1回点滅します。



携帯用ソケットつき

防災用蓄電型LED電球を取り付けて持ち運びができます。アウトドアや屋台での使用にも便利です。



懐中電灯の代わりに

口金の先端の突起部と側面のスクリュー部分をつまむようにして同時に触れると点灯させることができます。非常時の懐中電灯の代わりとして使えます。手が乾燥して点灯できない場合は、付属のソケットに取り付けて、スイッチで点灯します。



仕様

屋内用 AC100V 50/60Hz
寸法: 全長118 外径 62mm
質量: 130g
消費電力: 5.4W
入力電流: 0.095A
全光束: 700lm
演色評価数: Ra 80
配光角度: 134度
定格寿命: 40000h

リチウム電池使用時(充電電池で点灯)
全光束: 200lm
電圧3.2V
最大放電電流800mA)

充電時間: 約8時間
連続点灯時間: 最長約3時間
(3時間を過ぎても、急に光が消えることはありません)
電池寿命: 充電回数約500回

数値は標準値です。定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件により、寿命の長さは定格寿命と異なる場合がありますので、ご注意ください。

次のような器具などには使用できません

- ・調光機能のついた器具
- ・HIDランプ器具・水銀灯器具
- ・断熱材施工器具 (SB, SGI, SG形表示器具など)
- ・ランプと反射板の距離が狭い器具
- ・直流電源器具
- ・その他の状況 (リモコン機器のついた器具など)
- ・放熱不良の器具
- ・密閉型器具には使用できません。
- ・同一スイッチで他の電気器具 (換気扇など) が接続された照明器具や回路
- ・他の種類の電球 (白熱球など) との併用する器具

販売代理店

光洋電機株式会社

本社: 〒653-0039 兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212

東京営業所: 〒170-0014 東京都豊島区池袋1-8-7 サン池袋 I-303
TEL: 03-6914-2200

輸入元

レドバンス ジャパン株式会社

東京営業G: 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル 28F
TEL: 080-4095-2426

本社: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル 8F
TEL: 06-6136-8825