LEDVANCE

明るさ・色温度を現場で最適化



明るさ切替えスイッチ
7W
5W

明るさ切替えスイッチ
16W
12W

色温度切替えスイッチ
5000K
3500K
2700K

明るさ・色温度可変スイッチ付き
マルチダウンライト

OSRAM

150 100

明るさ・色温度を現場で切替

器具背面のスイッチで　12W ⇔ 16W
5000K ⇔ 3500K ⇔ 2700Kを簡単に変更可能。
設計変更や現場対応にも柔軟に対応できます。

リニューアルに最適

100φ・150φラインアップ　埋込深さ70mm以下
3本バネでしっかり固定。スペックインだけしておき、あとから明るさ・色温度を決められます。

在庫管理をもっとシンプルに

1台で6パターンに対応。
多数の型番を在庫する必要がなく、在庫削減・発注ミス防止、欠品リスクなどの低減に貢献します。

必要な機能だけを搭載

シンプルだから低コスト
コントローラーを使わずに、器具背面スイッチによる切替方式によるシンプル設計により、リーズナブルな価格を実現

既存照明からの置き換え目安

150 100　5W 白熱灯 60W 相当
7W FHT 24W 相当

150　12W FHT 32W 相当
16W FHT 42W 相当

製品仕様

商品コード	型番	商品	消費電力(W)	光束(lm)	配光角(°)	入力電圧(V)	演色性(Ra)	サイズ(mm)	寿命(h)
AD12124	LED DL R150 12/16W TRI8 10X1 JP OSRAM	マルチダウンライト Φ150 12/16 タイプ	12W / 16W	1560 / 2050	120	100 - 242	80	Φ150 x 67	40000
AD12125	LED DL R150 5/7W TRI8 10X1 JP OSRAM	マルチダウンライト Φ150　5/7 タイプ	5W / 7W	650 / 900	120	100 - 242	80	Φ150 x 67	40000
AD17903	LED DL R100 5/7W TRI8 10X1 JP OSRAM	マルチダウンライト Φ100　5/7 タイプ	5W / 7W	650 / 900	120	100 - 242	80	Φ100 x 63	40000

製品についてのお問合せは、正規販売代理店までご連絡ください。

明るさ・色温度可変スイッチ

出荷時初期設定			
タイプ		消費電力	色温度
Φ150, Φ100	5 / 7	7W	5000K
Φ150	12 / 16	16W	5000K



※イメージ

正規販売代理店
光洋電機株式会社
本社：　〒653-0039
兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212

企画・生産元
レドバンス ジャパン株式会社
本社:　〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル 8F
TEL：06-6136-8825
URL: https://www.ledvance.com/ja-jp
東京営業G：〒108-0075
東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル 28F

2026.8